

# JEUTEL

## TEST ET REGLAGES DU MEUBLE NEO GEO

86.44.13.00  
86.44.16.00  
AX : 86.44.23.40  
ELEX : 351.848

one industrielle  
130 TOUCY

- Mettre le meuble sous tension
  - Appuyer sur le bouton TEST situé à l'intérieur du meuble
- Sur l'écran s'affiche le menu

### HARDWARE TEST

SETTING UP THE HARD DIP

SETTING UP THE SOFT DIP

BOOKEEPING

SETTING UP THE CODE NUMBER

SETTING UP THE CALENDAR

EXIT

# JEUTEL

Sélectionner avec la manette du 1er joueur et appuyer sur le bouton tir 1

### HARDWARE TEST

- grille test convergence moniteur

Appuyer sur le bouton 1er joueur

- test couleurs

Appuyer sur le bouton 1er joueur

- test commandes

Appuyer sur le bouton 1er joueur

- test son

Appuyer sur le bouton 1er joueur

- test carte mémoire

Appuyer sur le bouton 1er joueur

### BACKUP CLEAR

Effacement de toutes les données contenues en mémoire ( nombre de parties jouées, etc...) lorsque vous appuyer en même temps sur les 3 boutons de tir du 1er joueur.

Appuyer sur le bouton 1er joueur

### SETTING UP THE CALENDAR

Le nombre en rouge est modifiable, le déplacer avec la manette.

Avec les boutons Tir 1 et Tir 2, vous modifiez les valeurs

Avec le bouton Tir 4 vous validez.

### ETEINDRE LE MEUBLE

### SETTING UP THE HARD DIP

Test du Dip Sw

Appuyer sur le bouton tir 3 pour revenir au menu

JEUTEL 2

# JEUTEL



### SETTING UP THE SOFT DIP

### SETTING UP THE CABINET

Avec la manette, choisir l'option proposée

- ligne 1 réglage crédit SUR UN MEUBLE JEUTEL NE PAS MODIFIER
- ligne 2 réglage crédit 1 COIN 1 CREDIT
- ligne 3 sélection du jeu ( en démonstration et en crédit)
- ligne 4 temps maximum pour choisir le jeu
- ligne 5 son en démonstration

Appuyer sur le bouton 3 pour revenir au sous menu

Sélectionner la cassette

Appuyer sur tir 1 vous obtenez les réglages de la cassette.

Modifier les paramètres à l'aide de la manette et des tir 1 et tir 2

Appuyer sur tir 3 et vous revenez au sous menu

Appuyer sur tir 3 et vous revenez au menu

### BOOKEPING

#### CABINET/COIN

- Tir 1 Relevé journalier
- Tir 1 Relevé mensuel
- Tir 3 Menu

#### CABINET/PLAY

- Tir 1 Relevé journalier
- Tir 1 Relevé mensuel
- Tir 3 Menu

#### SLOT 1

- Tir 1 Nombre sélection et nombre jeu continu cassette journalier
- Tir 1 Nombre sélection et nombre jeu continu cassette mensuel
- tir 3 Menu

### SETTING UP THE CODE NUMBER

Code utilisé avec la carte mémoire

### SETTING UP THE CALENDAR

Remise à jour du calendrier (date et heure)



### PLAN DU CONNECTEUR LOGIQUE NEO GEO

#### STANDARD JAMHATEL

VERS	CODE SOUDURE	COTE	COMPOSANTS	
<b>ALIMENTATION</b>	Masse carte CM	1	Masse NOIR	
	Masse porte monnayeurs	2		
	+ 5 V Ca.Créd.BLANC-ROUGE	3	+ 5 V BLEU-ROUGE	
	+ 5 V	4	+ 5 V	
	- 5 V	5	- 5 V BLANC-HARRON	
	+ 12 V	6		
		7		
		8		
		9		
	<b>HAUT-PARLEUR</b>	HP (2) VERT	10	HP (1) VERT-NOIR
	<b>BOUTON TEST</b>	Test JAUNE NOIR	11	
	<b>MONITEUR</b>	Vidéo VERT	12	Vidéo ROUGE
		Vidéo sync BLANC	13	Vidéo BLEU
			14	
			15	
<b>CARTE CM 88</b>		16	Ent Créd.BLANC-VE	
<b>BANDEAU</b>	Départ joueur 2 BLANC	17	Départ joueur 1 G	
	J.2 montée BLEU-NOIR	18	J.1 montée VIOLET	
	J.2 descente JAUNE-ROUGE	19	J.1 descente ORAN	
	J.2 gauche BLANC-ROUGE	20	J.1 gauche ROUGE	
	J.2 droit BLANC-BLEU	21	J.1 droit BLEU	
	J.2 tir 1 BLANC-JAUNE	22	J.1 tir 1 JAUNE	
	J.2 tir 2 BLANC-VERT	23	J.1 tir 2 VERT	
	J.2 tir 3 BLANC-NOIR	24	J.1 tir 3 NOIR	
	J.2 tir 4 ROUGE-NOIR	25	J.1 tir 4 ROSE	
	26	Sélection VERT NC		
<b>ALIMENTATION</b>	Masse bandeau HARRON	27	Masse	
	Masse vidéo	28	Masse	

DIP SW	:	1	2	3	4	5	6	7	8
Test	NON	:	OFF						
	OUI	:	ON						
Non utilisé	:	:	*	*	*	*	*		
Jeu gratuit	NON	:						OFF	
	OUI	:						ON	
Stop Image	NON	:							OFF
	OUI	:							ON

